



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

1- هدف

تبیین و تکمیل ضوابط حاکم بر روابط شرکتها با متقاضیان انشعاب و مشترکین برق

2- محدوده اجرا

سازمان توانیر و شرکتها

3- مسئولیتها

3-1- مسئول اجرا

مسئولیت اجرای این آیین نامه برعهده مدیران عامل شرکتها می باشد

3-2- حکمیت

در تمام مواردی که اختلافی بین شرکت و متقاضی یا مشترک ایجاد شود حکمیت با معاونت اموربرق (سازمان توانیر) خواهد بود و طرفین می توانند قبل از مراجعه به مراجع قضایی ، برای حل اختلاف به مرجع حکمیت مراجعه نمایند .

4- ضوابط اجرایی :

فصل اول : تعاریف و اختصارات

عبارات و اصطلاحات زیر هنگامی که در تعرفه ها ، آیین نامه ها و یا قراردادهای برقراری انشعاب برق به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت :

4-1- متقاضی

متقاضی عبارت است از شخص حقیقی و حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابها موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد .

4-2- مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی، برطبق مقررات برقرار شده باشد .



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

4-3- شرکت

شرکت عبارت است از شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید ، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمین می نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب ، مشترک آن می گردد . شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مشمول این تعریف می باشند .
۱-۳-۴- شرکتهای برق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی فعالیت می نمایند دارای تعرفه ها و آیین نامه های خاص هستند .

4-4- شبکه های فشار ضعیف عمومی

شبکه های فشار ضعیف عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تأسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا بطور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می شوند و کلاً متعلق به شرکت می باشند .

4-5- ولتاژ اولیه ، ولتاژ ثانویه

در هر پست ترانسفورماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند .

4-6- شبکه های فشار قوی عمومی

شبکه های فشار قوی عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و پستهای فشار قوی با ولتاژهای ۱۱ کیلوولت یا بیشتر که برحسب مورد برای انتقال یا توزیع نیروی برق دایر و کلاً متعلق به شرکت می باشند .

۱-۶-۴- خطوط و پستهای هوایی یا زمینی با ولتاژهای ۲۰،۱۱ و ۳۳ کیلوولت به طور اخص شبکه های فشار متوسط نامیده می شوند .

۲-۶-۴- خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای ۶۶،۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت به طور اخص شبکه های فوق توزیع نامیده می شوند .

۳-۶-۴- خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت به طور اخص شبکه های انتقال نامیده می شوند .

4-7- فیدر

فیدر عبارتست از مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از بالادست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می گردد . فیدرها به لحاظ شمول مفاد این آیین نامه به شرح ذیل دسته بندی می شوند :



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

- ۴-۷-۱- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در اتاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذیه می گردد .
- ۴-۷-۲- فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارتست از جداساز (سکسیونر) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود .
- ۴-۷-۳- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز (سکسیونر) قابل قطع زیر بار و یا تابلوی کلید (دژنکتور) که خط خروجی مذکور را تغذیه می نماید .
- ۴-۷-۴- فیدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوی کلید (دژنکتور) و یا تابلو سکسیونر فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصال می دهد .
- ۴-۷-۵- فیدر در مورد پست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت است از مجموع قطع کننده ها و برقگیرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می شوند .
- ۴-۷-۶- فیدر در مورد خطهای خروجی فشار ضعیف عبارت است از کلید یا کلید فیوز نصب شده در تابلوی فشار ضعیف پست ترانسفورماتور که از طریق آن برق فشار ضعیف برای مصرف کننده (یا مصرف کنندگان) ارسال می گردد .
- ۴-۷-۶-۱- چنانچه تابلوی فشار ضعیف دارای بیش از یک خط خروجی باشد ، هر کلید فیوز منصوب در ابتدای هر خط خروجی یک فیدر محسوب خواهد شد . در این صورت بهای کلید کل اتوماتیک (کلید خروجی ترانسفورماتور) و قیمت تابلو را باید به نسبت بین کلید فیوزهای خروجی موجود تقسیم کرد .

4-8- خطوط نیروسانی

خطوط انتقال ، فوق توزیع و توزیع که شبکه عمومی موجود را با ظرفیت کافی به نقطه تحویل متصل می کنند خطوط نیروسانی نامیده می شوند .

4-9- خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف)

خط سرویس عبارت است از بخشی از خطوط نیروسانی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعیف عمومی یا پست عمومی توزیع را به نقطه تحویل متصل می کند . خطوط سرویس کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشند .

4-10- وسایل اندازه گیری و کنترل

این وسایل عبارتند از : کنتور یا کنتورها ، فیوزها ، ساعت فرمان و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق (اکتیو و راکتیو) بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می شوند و در اختیار شرکت می باشند و محل نصب این وسایل در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گردد .



شماره سند: ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر: ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	

4-11- نقطه تحویل

نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری نصب می گردد .

4-12- خطوط نیروسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک

خطوط نیروسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک عبارتند از : کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشی ها ، وسایل و دستگاههای برقی که بعد از نقطه تحویل واقع شده اند . نگهداری و تعمیر و کنترل کلیه خطوط نیروسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک بر عهده او می باشد .

4-13- قرارداد برقراری انشعاب برق

قرارداد برقراری انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقد شده بین شرکت و متقاضی ، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایر می گردد .

4-14- انشعاب برق

انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیری لازم ، طبق مقررات محقق می شود .

۴-۱۴-۱- انشعاب برق فشار ضعیف : انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ ۲۳۰ ولت و سه فاز با ولتاژ ۴۰۰ ولت ، با تغییرات $\pm 5\%$ درصد .

۴-۱۴-۲- انشعاب برق فشار قوی : انشعاب برق فشار قوی عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهای ۱۱ کیلوولت و بیشتر ، با تغییرات $\pm 5\%$ درصد .

4-15- تأمین برق

تأمین برق عبارت است از عرضه توان و انرژی مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقد شده در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس ۵۰ هرتز با تغییرات $\pm 0.3\%$ ، اعم از اینکه مشترک از توان و انرژی استفاده بنماید یا ننماید .

4-16- انواع انشعابهای برق

4-16-1- انواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری به شرح زیر است :

الف) انشعاب برق مصارف خانگی : انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد. واحد مسکونی در مناطق شهری عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل



شماره سند : ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر : ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	

دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن (اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد) مستقل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد . تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد .

ب) *انشعاب برق مصارف اشتراکی* : این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد . به هر بلوک و یا هر مجموعه ساختمانی که همه واحدهای آن دارای کاربری یکسان باشند تنها یک انشعاب برای مصارف اشتراکی واگذار می گردد . در صورتی که تاسیسات اشتراکی بلوکها و یا مجموعه هایی که چند نوع فعالیت (مسکونی ، تجاری ، عمومی و غیره) در آنها انجام می شود مجزا باشد میتوان بیش از یک انشعاب اشتراکی واگذار نمود.

ج) *انشعاب برق مصارف عمومی* : انشعاب برق برای مصارف عمومی به انشعابی اطلاق می گردد که برای خدمات عمومی به کار رود .

د) *انشعاب برق (کشاورزی)* : انشعاب برق کشاورزی به انشعابی اطلاق می شود که از نیروی برق برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می کند . اعمال تعرفه پمپاژ آب (اعم از سطحی ، زیر زمینی و پمپاژ مجدد) مستلزم دارا بودن پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب منطقه ای می باشد و اعمال تعرفه غیر پمپاژ آب مستلزم دارا بودن مجوز معتبر صادره توسط سازمانهای جهاد کشاورزی است.

انشعابهای برق مربوط به پمپاژ مجدد آب جهت سیستمهای آبیاری نوین (تحت فشار- نیمه فشار و کم فشار) و نیز پمپاژ مجدد آب به اراضی مزروعی بالاتر از محل حفر چاه در صورتی که فاقد پروانه بهره برداری معتبر صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای باشند با ارائه مجوز معتبر صادره توسط سازمانهای جهاد کشاورزی حسب مورد مشمول تعرفه غیر پمپاژ آب مربوطه می گردند .

۱- *انشعاب برق چاههای آب غیر کشاورزی* : کلیه چاههای آب غیر کشاورزی باتوجه به کاربردهای بر حسب مورد بهای برق را با تعرفه های مربوطه پرداخت خواهند نمود.

ه) *انشعاب برق تولید (صنعت و معدن)* : انشعاب برق تولید (صنعت و معدن) به انشعابی اطلاق می شود که از برق برای به کار انداختن و بهره برداری از صنایع ، کارخانه ها، استخراج معادن ، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها (مشخص شده در تعرفه تولید) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی که دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع ذیربط هستند استفاده می شود .

و) *انشعاب برق سایر مصارف* : انشعابی که برای محل کسب دایر می گردد مشمول این تعرفه می باشد . ضمناً مصارف سایر انشعابهایی که با هیچ یک از موارد دیگر بند ۱-۱۶-۴ مطابقت ندارند مشمول تعرفه سایر مصارف است .



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

ز) انشعاب برق مصارف آزاد: این انشعاب ویژه متقاضیانی است که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق، ندارند. بهای برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هریک از موارد الف " تا " و " بند ۱-۱۶-۴ با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. برقهایی غیر دائم، چراغانیها و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می گردند.

ح) انشعاب برق برای فروش مجدد: این انشعاب ویژه مشترکینی می باشد که نیروی برق رابه صورت یکجهازشرکتهادریافت وازطریق شبکه تحت مدیریت خودمجددابه مشترکین نهایی به فروش می رسانند.

2-16-4- انواع انشعابهای برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح ذیل بوده و بر اساس تعرفه های ابلاغی برق مشمول نرخهای مختلف می گردند.

انشعابات نوع الف) مشترکینی که در اوقات اوج بار با اعلام قبلی شرکت با اعمال مدیریت مصرف بار خود را کاهش می دهند.

انشعابات نوع ب) مشترکینی که حتی در حالاتی که بنا بر پیش بینی مرکز کنترل شبکه (جهت جلوگیری از افت فرکانس، افت ولتاژ یا پرباری خطوط و پستها خارج از میزان مجاز) شرکت ناچار به اعمال خاموشی از پیش تعیین شده می باشد، قطع برق نخواهند داشت.

انشعابات نوع ج) مشترکینی که تنها در ۲۰ ساعت شبانه روز غیر از اوج بار از انشعاب خود استفاده می کنند در ساعات اوج بار (۴ ساعت به تشخیص شرکت) از برق استفاده نخواهند کرد.

4-17- انرژی تحویلی

مقدار انرژی برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیری قرائت می شود انرژی الکتریکی تحویل شده می باشد. واحد انرژی الکتریکی، کیلووات ساعت است.

4-18- دوره مصرف

فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری دوره مصرف می باشد.

4-19- ماهانه

دوره ای است که شامل ۳۰ روز مستمر می باشد.

4-20- بهای انرژی

مبلغی که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژی مصرفی می باید توسط مشترک پرداخت گردد.

4-21- رقم ثابت (آبونمان)



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

مبلغی ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن میزان برق مصرفی می باید توسط مشترک پرداخت شود .

4-22- حداقل بهای برق

مبلغی است که اگر بهای برق و یا بهای انرژی و رقم ثابت (آبونمان) مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات بر حسب مورد کمتر از آن باشد ، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد .

4-23- قدرت متوسط و لحظه ای

نسبت مقدار انرژی مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفی متوسط در طی آن مدت می خوانند . قدرت لحظه ای عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهی که بتوان در طی آن مصرف انرژی را ثابت دانست . واحد قدرت کیلووات است .

4-24- قدرت قراردادی (مجاز)

قدرتی که در قرارداد تعیین شده و مشترک حق استفاده بیش از آن را ندارد .

4-25- حداکثر بار

حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترک که به طور همزمان در نقطه تحویل به کار می افتد یا انتظار می رود به کار بیفتد . واحد سنجش حداکثر بار ، کیلووات است .

4-26- ضریب قدرت

نمایانگر کیفیت به کارگیری ظرفیت تأسیسات الکتریکی و برابر است با نسبت توان حقیقی به ظاهری . ضریب قدرت مجاز مشترک حداقل ۰/۹ می باشد و چنانچه کمتر از ۰/۹ گردد مشترک می باید نسبت به نصب تجهیزات لازم اقدام نماید .

4-27- ضریب بار (نسبت بار)

عبارت است از نسبت انرژی (کیلووات ساعت) مصرف شده طی یک دوره زمانی مشخص به حاصل ضرب حداکثر قدرت مصرفی (کیلووات) و تعداد ساعات آن دوره زمانی ، ضریب بار معمولاً به صورت درصد بیان می شود .

4-28- فاصله زمانی قدرت

مدت زمان مشخصی که قدرت متوسط در طی آن به عنوان قدرت مصرفی منظور گردد . فاصله زمانی قدرت ۱۵ دقیقه تعیین می شود .

4-29- بهای قدرت



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

مبلغی که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات (قدرت مصرفی یا قراردادی) می باید در هر دوره ماهانه پرداخت گردد .

4-30- روشنایی معابر عمومی

روشنایی معابر عمومی شامل روشنایی پیاده روها ، خیابانها ، کوچه ها ، بزرگراهها ، شاهراه ها، پلها و اماکن مشابه می باشد .

4-31- محل نصب وسایل اندازه گیری

وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه در مکان مناسبی با نظر شرکت و بر اساس استاندارد به طریقی نصب می شود که فضای کار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد . نصب وسایل اندازه گیری در داخل ساختمان در صورت تائید شرکت مجاز خواهد بود.

4-32- قرائت وسایل اندازه گیری

قرائت وسایل اندازه گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده ، توسط شرکت انجام خواهد شد .

4-33- بازفروش برق

عبارت است از فروش برق توسط مشترک (مشترکین) به اشخاص ثالث ، در محدوده انشعاب واگذار شده .

4-34- تعرفه

عبارت است از تعرفه های برق و شرایط عمومی آن. برحسب مقطع زمانی موضوعات، تعرفه های همان مقطع زمانی معتبر بوده و مورد استناد قرار می گیرد .

فصل دوم : مقررات عمومی تأمین برق

4-35- شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

1-35-4- هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید . قبول درخواست برقراری (یا تغییر در مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است :

الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.

ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد .

ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد ، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد .

د) در محل ، انشعاب دیگری با همان کاربری (با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی) وجود نداشته باشد .

ه) متقاضی در ایجاد مستحذات و تأسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری رابایستی بنماید .

2-35-4- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از ۳۰ کیلووات از اختیارات شرکت است ، به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که درحال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای (منطبق با آمراژهای استاندارد مندرج در بند ۶۴-۴) تعیین خواهد شد .

3-35-4- هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مالک و یا متقاضی دریافت می شود ، ولی انشعاب منحصرأ مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و درحال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود .

4-36- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید (صنعت و معدن):

برخورداری از نرخ برق مصارف تولید (صنعت و معدن) منوط به ارائه یکی از مدارک زیر از وزارتخانه های صنایع و معادن - جهاد کشاورزی یا واحدهای تابعه آنها می باشد :

- موافقت اصولی
- پروانه یا جواز تاسیس
- پروانه بهره برداری
- کارت شناسایی
- گواهی فعالیت صنعتی



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

هریک از مدارک یاد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء معتبر است. و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترک نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهای معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف خواهد شد.

۲-۳۶-۴- تأسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه های نیرو، صنایع و معاون، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و نفت با تائید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن) می گردند.

همچنین تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعرفه تولید (صنعت و معدن) برخوردار خواهند بود.

۳-۳۶-۴- مصارف روشنایی داخلی تأسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهای اداری واقع در کارخانه تا ۵ درصد قدرت قرارداد مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز نماید بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب ۱/۲۰ محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از ۲۰ درصد برسد مطابق بند ۴-۴۵ این آیین نامه با ایشان رفتار خواهد شد.

۴-۳۶-۴- فعالیتهای تولیدی که وجه غالب مصرف انرژی الکتریکی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً جزاً صنوف تولیدی محسوب می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواهند شد. این گونه کارگاهها در صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و منطبق با انواع فعالیت تولیدی و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاری با پروانه کسب می توانند مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن) شوند.

۵-۳۶-۴- کلیه مجوزهای مورد قبول شرکت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در روی صورتحسابهای ارسالی یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار بعنوان اخطار برای تمدید مجوزها به اطلاع مشترکین برسد.

37-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی

۱-۳۷-۴- برخورداری از نرخ برق مصارف کشاورزی منوط به ارائه ملکی از پروانه های معتبر بهره برداری از سازمانهای آب و یا جهاد کشاورزی و رعایت قدرت مجاز قید شده در پروانه مذکور می باشد. پروانه بهره برداری از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.

۲-۳۷-۴- مصارف روشنایی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق کشاورزی تا یک درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترک ملزم به تفکیک مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراری انشعاب مجزا بهای برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
---	--

دریافت می نماید و در صورتی که مشترک نسبت به تفکیک انشعاب یا کاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نکند مشمول بند ۴۵-۴ این آیین نامه خواهد شد .

طبق بخشنامه ۹۵۸۴/۳۰/۱۰۰ در صورت درج ساعات استفاده از آب در هر ماه در پروانه های بهره برداری مشترکین پمپاژ آب کشاورزی و باتوجه به قدرت مندرج در پروانه میزان انرژی مجاز مشترک محاسبه و بهای برق مصرفی در حد انرژی مجاز با تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و دریافت می گردد . در صورتی که انرژی قرائت شده از انرژی مجاز بیشتر باشد همزمان به مشترک اخطار لازم داده شده و بهای برق مصرفی به میزان مابه التفاوت انرژی قرائت شده و انرژی مجاز با تعرفه مربوط به پمپاژ آب شهری و روستایی کد ۵-۲ محاسبه و دریافت گردد .

4-38- نصب وسایل اندازه گیری

متقاضی باید بی آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد . مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمپهایی را که بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به بازکردن پلمپها اقدام کنند .

4-39- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

۱-۳۹-۴- مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد ، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل اندازه گیری آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه ، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس بند ۷۶-۴ به محل مناسبی منتقل (تغییر مکان داخلی) نماید .
۲-۳۹-۴- هرگاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب ، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک ، تغییر مکان داده می شود .

۳-۳۹-۴- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیروسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود . چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد ، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود .

4-40- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت



شماره سند: ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر: ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	

در مورد آن قسمت از وسایل و لوازم شرکت (مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و غیره) که در معابر عمومی و روی دیوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغییراتی در وضع دیوار مزبور داده یا آن را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آن وسایل و لوازم را با هزینه خود جابجا نماید ولی اگر وسایل و لوازم مزبور صرفاً جهت تأمین برق همان ساختمان دایر شده باشد مشترک می باید هزینه های مربوطه را برابر هزینه انجام شده به شرکت پرداخت نماید.

4-41- تغییر مکان خارجی انشعاب برق

۱-۴۱-۴- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.
۲-۴۱-۴- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشتری جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند ۱-۵۲-۴ به عمل آورده برای تأمین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.

۳-۴۱-۴- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طبعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا در مورد صنوف سیاری که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت می توان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد. این جابجائی داخلی محسوب و مطابق مفاد بند ۳۹-۴ عمل خواهد شد. میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید بواسطه این انتقال تغییر نماید.

4-42- تغییر نام مشترک (پرونده)

۱-۴۲-۴- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبتی ای (قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب) که مورد تأیید شرکت باشد، پس از احراز هویت، تقاضای تغییر نام مشترک را بنمایند. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.
۲-۴۲-۴- تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

۳-۴۲-۴- چنانچه مشترک، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد.

4-43- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی

۱-۴۳-۴- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در



شماره سند : ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر : ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	

کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد ، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی ، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد :

الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا برحسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند ۷۶-۴ این آیین نامه پرداخت نماید .

ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از $\pm 2\%$ خطا می باشد (کمتر از $2\% +$ قابل اغماض است) تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت تأثیر اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد .

برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ ۶۳ و ۶۶ کیلوولت و بالاتر خطای قابل اغماض $\pm 5\%$ می باشد .

این گونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذکور بیشتر از یکسال در نظر گرفته نخواهد شد . هرگاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را باتوجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود ، در این صورت شرکت تمام صورتحسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیق ترین اطلاعات و آمار موجود تعدیل یا اصلاح خواهد کرد . در مواقعی که صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود ، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت (به صورت نقدی و یا اقساط) پرداخت نماید .

ج) علاوه بر مورد بند (ب) هرگونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص و یا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست باتوجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می باشد .

د) در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هرنحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد ، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است (مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد) با بالاترین نرخ تعرفه ازاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است ، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد .

۲-۴۳-۴- در کلیه حالات فوق ، صورتحسابها تنها تا زمان آخرین تسویه حساب قابل اصلاح خواهد بود .



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

4-44- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

- 1-44-4- مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد .
- نرخ برق مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه های برق ضرب خواهد شد .
- 2-44-4- اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است بر اساس بند ۷۶-۴ نسبت به صدور المثنی اقدام نماید .
- 3-44-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعیین می گردد . در هر صورت این دوره برای مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات نیابستی از ۶۰ روز بیشتر و در مورد مشترکین با قدرت ۳۰ کیلووات و بالاتر نیابستی از ۳۰ روز بیشتر باشد .
- در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خواهد شد .
- 4-44-4- چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت ، نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد می تواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تأیید صورتحساب اقدام نماید .

4-45- تغییر در نوع مصرف

- 1-45-4- متقاضی تغییر در مصرف ، قبل از تغییر در کاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر کاربری انشعاب را به همراه مجوزهای مربوطه به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می گردد . در صورتی که بر اساس تعرفه های روز ، هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید مابه التفاوت آن را پرداخت نماید و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نخواهد شد .
- 2-45-4- چنانچه به تشخیص شرکت هریک از مشترکین ، از نیروی برق برای مصارفی به غیر از آنچه که در قرارداد برقراری انشعاب برق قید گردیده ، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه مصرف قبلی باشد ، شرکت موظف است که با اخطار کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود اقدام و بهای برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاری و سایر مصارف و در مورد مشترک انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاری و سایر مصارف محاسبه و دریافت نماید :



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

الف) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاری و سایر مصارف محاسبه گردد .

ب) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخیص توسط شرکت با نرخ تجاری و سایر مصارف (حسب مورد آزاد تجاری و سایر مصارف) و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر مصرف جدید محاسبه گردد .

4-46- دسترسی به اماکن

مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق ، قرائت وسایل اندازه گیری ، بازرسی وسایل اندازه گیری ، سیم کشی و سایر وسایل و تأسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید . بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیرقانونی به ملک غیر ، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود .

4-47- نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترک از انشعاب برق

۱-۴۷-۴- در مواردی که دستگاههای مورد استفاده مشترک به گونه ای باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید ، مانند کار کردن با دستگاه جوشکاری ، دستگاه اشعه ایکس ، کوره های برقی، انواع اسانسور یا سایر تجهیزاتی که دارای مصارف زیاد لحظه ای بوده و موجب می شود که در ولتاژ برق سایر مشترکین و شبکه فشار قوی و فشار ضعیف عمومی اختلال پدید آید مشترک مسئول و موظف است تجهیزات اصلاحی را که شرکت برای رفع این نقیصه لازم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداری کند .

۲-۴۷-۴- در مواردی که مشترک، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو از ژنراتور اختصاصی استفاده می نماید ، می باید کلیه تجهیزات و لوازمی را که به منظور حفاظت و جلوگیری از برگشت جریان برق به شبکه شرکت لازم باشد به هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نصب نماید ، در غیر این صورت شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترک با دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر شرکت اقدام نماید هرگونه ضرر و زیانی از این بابت به شرکت وارد نشود، مشترک مسئول جبران آن و پرداخت هزینه های متعلقه بر طبق نظر شرکت می باشد .

۳-۴۷-۴- مشترک مسئول و پاسخگوی کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی و مطالباتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود (بر طبق مفاد بند ۴۷-۴ و بندهای ذیل آن) از طرف هرکس علیه شرکت بشود خواهد بود.

4-48- مداومت جریان برق



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

شرکت با توجه به بند ۱۵-۴ این آیین نامه مسئول تداوم تأمین برق مشترک است ولی این تعهد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نیز اجرای مفاد بند ۵۰-۴ نمی باشد. تشخیص عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری با وزارت نیرو است.

4-4-4- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب

آن قسمت از وسایل و لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهری نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید، مگر آنکه به تشخیص شرکت، مشترک در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در این صورت می باید هزینه مربوطه را (بر اساس قیمت تمام شده) پرداخت نماید.

ماده 50-4- آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق - قطع موقت انشعاب برق :

۱-۵۰-۴- شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد :

(الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. درحالی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید.

(ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آئین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند.

(ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سررسید مقرر پرداخت نشود.

(د) در صورتیکه نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تأسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تأسیسات برق رعایت نشود.

(ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.

(و) هرگاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.

(ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید.

۲-۵۰-۴- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب برحسب مورد بر مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت (آبونمان) صادر خواهد شد.

۳-۵۰-۴- چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را درمحل دیگر نیز با اخطار قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید.

ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم رابه



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

عمل آورد . همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

4-51- برقراری مجدد انشعاب برق

۴-۵۱-۱- برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند ۴-۵۰ موقتاً جریان برق قطع گردیده است ، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت (آبونمان) ماهانه (بر حسب مورد) در طول دوره قطع برق را به شرکت پرداخت نماید .

۴-۵۱-۲- در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول بند ۴-۵۰ می گردند شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند ۴-۵۱-۱) منوط به تأدیه پیش پرداخت نماید . میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد .

۴-۵۱-۳- در مواردی که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود ، مشترک مجاز به دخالت در تأسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف ، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل ۲ برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود .

4-52 - برچیدن دائم انشعاب برق :

۴-۵۲-۱- در هریک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری ، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود :

الف) هرگاه مشتری که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
ب) هرگاه بدهی مشترک به ۱۰۰٪ هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول هزینه های برقراری انشعاب برق برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد .
ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید .

د) هرگاه خلاف موضوع بند ۴-۵۱-۳ (در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک) برای بار دوم تکرار شود .

۴-۵۲-۲- در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول " هزینه های برقراری انشعاب برق " پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد . مبلغ مذکور در مورد



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
---	--

انشعابات واگذار شده روی ولتاژهای ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲، ۶۶، ۶۳ کیلوولت ۶۰٪ و روی ولتاژهای ۳۳، ۲۰ و ۱۱ کیلوولت و فشار ضعیف ۵۰٪ خواهد بود .

در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی ، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید . در حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول هزینه های برقراری انشعاب برق کمتر نخواهد بود .

۳-۵۲-۴- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون های یک و دو جدول شماره یک و در ستونهای یک ، دو و سه جدول شماره دو هزینه های برقراری انشعاب برق که بر حسب مورد به ازاء هر کیلووات و یا هر انشعاب می باشد .

4-53- باز فروش برق

مشترک بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش نیروی برق را ندارد

4-54- انصراف متقاضی از اجرای قرارداد

در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تأمین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور (از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره) ، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

4-55- خسارات و سایر هزینه ها

اگر مشترک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی به تأسیسات برق خساراتی وارد کند می باید هزینه آن را براساس برآورد شرکت پرداخت نماید .

4-56- قراردادهای برقراری انشعاب برق

۱-۵۶-۴- قراردادهای برقراری انشعاب برق که بین شرکت و متقاضی منعقد می گردد ، می باید بر اساس مفاد این آیین نامه و مستند به آن باشد . ضمناً هر تغییری در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق (به جز هزینه های برقراری انشعاب برق) شامل کلیه متقاضیان و مشترکین خواهد گردید .

۲-۵۶-۴- در قراردادهای برقراری انشعاب می باید مدت و هزینه های برقراری انشعاب برق (براساس این آیین نامه) کاملاً مشخص شده باشد . این هزینه ها تا زمانی که قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده با تغییر در آیین نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد . همچنین در قراردادهای منعقد کليه تعهدات فنی متقاضی می باید بدون ذکر هزینه منعکس گردد .



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

جریان برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تأثیری در تعرفه های برق مشترکین مربوطه ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه های ناشی از آن بعهده مشترک می باشد.

4-59- تأیید تجهیزات برقی مشترک

شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترک ندارد. تأمین انشعاب برق مشترک دال بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترک نمی باشد.

4-60- مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب

۱-۶۰-۴- مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب (با توجه به بند ۲-۶۵-۴)، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است. شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراری و اقداماتی را که از مسئولیتهای مشترک می باشد انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارایی شرکت به وجود آمده باشد.

۲-۶۰-۴- مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیری و تأسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست و یا بیش از حد قدرت قراردادی به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهای قطعی برق ناشی از حساسیت غیر متعارف تأسیسات بعد از نقطه تحویل برعهده شرکت نمی باشد.

4-61- تجاوز از قدرت قراردادی:

۱-۶۱-۴- کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادی (مجاز) می باشند. در صورتی که هر یک از مشترکین از میزان قدرت قراردادی (مجاز) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان فرصت رعایت قدرت قراردادی داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره های بعدی نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد، شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترک رابا توجه به میزان قدرت قراردادی (مجاز) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت دارد. شرکت درمورد قطع برق مشترکین کشاورزی که بیش از پروانه صادره بهره برداری می نماید پس از کسب نظر و تأیید شرکتهای آب منطقه ای اقدام خواهد کرد.



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

۲-۶۱-۴- در صورتیکه میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بیشتر باشد ، در این صورت قدرت مزاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی) بر مبنای تعرفه آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه عادی محاسبه و دریافت خواهد شد .

۳-۶۱-۴- میزان انرژی اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبنای نسبت قدرت قراردادی و قدرت مزاد غیر مجاز به کل قدرت تحویلی (قرائت شده) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد .

4-62- تغییر مشخصات انشعاب

هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید . این تغییرات می تواند شامل افزایش ویا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد .

۱-۶۲-۴- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید ، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز (باتوجه به بند ۳-۵۲-۴) محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد . مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم باتوجه به بند ۶۷-۴ بایستی اقدام نماید .

۲-۶۲-۴- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید ، بر اساس بند ۳-۵۲-۴ ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت تعیین شده و برحسب مورد باتوجه به مفاد بند ۲-۵۲-۴ بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود .

۱-۶۲-۴- چنانچه در اثر کاهش قدرت ، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد ، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید .

4-63- کاهش موقت قدرت :

کلیه مشترکین تعرفه تولید (صنعت و معدن) ، تعرفه شماره ۴ ، می توانند حداکثر شش بار در مدت ۹ سال درخواست کاهش موقت قدرت قراردادی (تغییر قدرت قراردادی) خود را بنمایند .

۱-۶۳-۴- حداقل مدت کاهش قدرت ۱/۵ و حداکثر آن ۹ سال می باشد . مبنای شروع مدت در صورتیکه نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.

۲-۶۳-۴- چنانچه مشترک قبل از پایان ۱/۵ سال از تاریخ کاهش موقت قدرت ، مجدداً درخواست افزایش قدرت کند ، یا برابر ارقامی که دیماندر متر نشان می دهد بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد ،



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

در این صورت کلیه صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادی اصلاح و تعدیل خواهند شد .

۳-۶۳-۴- مشترک بعد از گذشت ۱/۵ سال و تا قبل از ۹ سال در هر زمانی می تواند تقاضای برگشت به قدرت اولیه را بنماید .

۴-۶۳-۴- مشترک می باید هزینه های مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد .

فصل سوم : هزینه های تأمین برق

4-64- تأمین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات

۱-۶۴-۴- شرایط عمومی :

۱-۶۴-۴-۱- هزینه های تأمین برق متقاضیان بر اساس جدول " هزینه های برقرای انشعاب برق " (شماره یک) دریافت خواهد شد . مبنای فروش انشعاب برق کمتر از ۳۰ کیلووات (کمتر از ۵۰ آمپر سه فاز) بر حسب جریان (آمپر) خواهد بود . در محاسبات ، هر ۵ آمپر تکفاز معادل یک کیلووات منظور خواهد گردید .
۱-۶۴-۴-۲- جریان (آمپر) استاندارد برای انشعاب تکفاز، ۲۵ و ۳۲ آمپر و در مورد انشعابات سه فاز ۱۵، ۲۵ و ۳۲ آمپر می باشد.

۱-۶۴-۴-۳- شرکتها در مناطق گرمسیر انشعاب ۵۰ آمپر تکفاز و در روستاها انشعاب ۱۵ آمپر تکفاز نیز می توانند واگذار نمایند .

۱-۶۴-۴-۴- متقاضی برق با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات از احداث خطوط نیرورسانی در داخل محدوده خدمات شهری معاف می باشد .

۱-۶۴-۴-۵- متقاضی برق با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد .

۲-۶۴-۴- تأمین برق در خارج از محدوده خدمات شهری : در صورتی که یک یا چند متقاضی جدید در خارج از محدوده خدمات شهری باشند و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تأمین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی باشد (به طوری که احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا هزینه تقویت ترانسفورماتور برعهده متقاضی (متقاضیان) است . اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد ، تفاوت هزینه ، برعهده شرکت می باشد متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تأمین



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۲۶/۵/۷۹	امور مشترکین آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
---	--

برق خواهند شد ، علاوه بر پرداخت حق انشعاب هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم «هزینه های برقراری انشعاب برق» پرداخت خواهند نمود .

4-65- متقاضیان با قدرت 30 کیلووات ویا بیشتر

۱-۶۵-۴- شرایط عمومی :

هزینه تأمین برق متقاضیان بر اساس "جدول هزینه های برقراری انشعاب برق" (شماره دو) دریافت خواهد شد . مبنای فروش انشعاب برق ۳۰ کیلووات و بیشتر بر حسب کیلووات می باشد .

۱-۱-۶۵-۴- حداکثر قدرت قابل تحویل روی فشار ضعیف به یک متقاضی ۲۵۰ کیلووات است در صورتیکه متقاضی درخواست تأمین برق با قدرت ۲۵۰ کیلووات و بیشتر از طریق فشار ضعیف را داشته باشد و امکانات شرکت نیز اجازه دهد ، متقاضی می باید علاوه بر هزینه های مندرج در "جدول هزینه های برقراری انشعاب برق" (شماره ۲) سهم تجهیزات پست را نیز پرداخت نماید .

۱-۲-۶۵-۴- برق مورد نیاز یک متقاضی با قدرت درخواستی بیش از ۲۵۰ کیلووات و حداکثر تا ۲ مگاوات (به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت) با فشار متوسط از شبکه ۳۳ ، ۲۰ ، یا ۱۱ کیلوولت عمومی تأمین خواهد شد .

۱-۳-۶۵-۴- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی با قدرت بین ۲ تا ۷ مگاوات با فشار متوسط و مستقیماً از پستهای فوق توزیع خواهد بود (به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت) .

۱-۴-۶۵-۴- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی ۷ مگاوات ویا بیشتر (به جز موارد استثنایی با تشخیص وزارت نیرو) ۶۳ ، ۶۶ و ۱۳۲ کیلوولت و بیشتر می باشد که باتوجه به نوع بار و شرایط فنی تعیین می گردد .
۲-۶۵-۴- خطوط نیرورسانی :

۱-۲-۶۵-۴- احداث کلیه خطوط نیرورسانی شامل خط و فیدر مربوطه به متقاضیانی که انشعاب آنها با ولتاژ اولیه تأمین خواهد شد ، برای کلیه مناطق شهری و غیر شهری ، همچنین متقاضیان ولتاژ ثانویه خارج از محدوده شهری از شبکه موجود تا نقطه تحویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و باهماهنگی و نظارت شرکت برعهده متقاضی است و او مخیر است که انجام عملیات را با پرداخت هزینه به شرکت محول نماید (طراحی شبکه عمومی بر عهده شرکت است) . هم چنین متقاضی می تواند با استفاده از مشاوران و پیمانکاران مورد تأیید شرکت نسبت به احداث تأسیسات نیرورسانی اقدام نماید (تهیه و نصب فیدر پست با شرکت است) .

اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی برعهده شرکت مربوطه خواهد بود . همچنین هزینه نصب شامل تهیه و نصب وسایل اندازه گیری و خط



شماره سند : ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر : ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	

سرویس که توسط شرکت انجام می شود نیز با متقاضی است . احداث تمامی شبکه های اختصاصی متقاضی که بعد از نقطه تحویل نصب می شود نیز در هر ولتاژی بر عهده متقاضی است.

۲-۲-۴- ظرفیت هر فیدر فشار متوسط ۷ مگاوات محسوب می گردد و متقاضیان برق فشار متوسط کمتر از ۲ مگاوات که به طور مستقیم از پست فوق توزیع تغذیه می شوند باید به نسبت قدرت درخواستی هزینه فیدر خط را پرداخت نمایند . در صورتی که متقاضی با دیماندر کمتر از ۷ مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد می باید هزینه تهیه و نصب فیدر اختصاصی را بپردازد .

۳-۲-۴- در صورتی که بهره برداری از خطوط نیرورسانی مطابق بند ۲-۶۶-۴ بوده و شرکت خواهان احداث خطوط نیرورسانی با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد ، شرکت می باید مابه التفاوت هزینه های مربوطه را تقبل نماید .

4-66- بهره برداری از خطوط نیرورسانی و پست احداثی

بهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرورسانی به مشترکین با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذیرد :

۱-۴-۶۶- بهره برداری بر عهده مشترک : مشترک مالکیت خطوط نیرورسانی و پست احداثی را داشته و لذا مسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن برعهده مشترک می باشد و نقطه تحویل (محل نصب وسایل اندازه گیری) در ابتدای خطوط نیرورسانی به پست مشترک واقع در ایستگاه (ایستگاههای اصلی است . در این حالت ، برق مشترک می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تأمین گردد .

۱-۱-۴-۶۶- مشترک می تواند نگهداری از تأسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری از تأسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شرکت واگذار نماید .

۲-۴-۶۶- بهره برداری بر عهده شرکت : مالکیت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می باشد . بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط برای تأمین برق سایر مشترکین (با حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترک) استفاده و یا انشعاب مشترک را به پستهای دیگر وصل نماید .

4-67- زمین پست

۱-۴-۶۷- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تأمین می شود می باید در تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند :

۱-۱-۴-۶۷- متقاضی با قدرت درخواستی از ۳۰ کیلووات لغایت ۱۵۰ کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد .



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

۱-۲-۶۷-۴- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از ۱۵۰ کیلووات لغایت ۲۵۰ کیلووات که برق او با فشار ضعیف تأمین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند ۴-۶۸ زمین پست را واگذار نماید .

۱-۳-۶۷-۴- متقاضی با قدرت ۲۵۰ کیلووات به بالا که برق وی با فشار ضعیف تأمین می شود می باید نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید .

۱-۴-۶۷-۴- برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری ، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی متوسط ضریب همزمانی ۵۰ درصد لحاظ می شود . هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا ۲۰+ درصد (۴۰ تا ۶۰ درصد) تغییر دهد .
(در محدوده های احمد آباد ، سجاد و... ضریب همزمانی ۶۰ درصد می باشد)

۱-۵-۶۷-۴- در صورتی که مجموع قدرت درخواستی بلوکهای ساختمانی اعم از تجاری ، عمومی و مسکونی بیش از ۷ مگاوات باشد ، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تأمین و به شرکت واگذار نماید .

۲-۶۷-۴- قیمت عادلانه روز هر متر مربع در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیرعامل جهت اجرا ابلاغ گردد .

۳-۶۷-۴- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی- اختصاصی استفاده شود ، در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شرکت واگذار نماید . در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادلانه روز پرداخت خواهد کرد . بدیهی است متقاضی حق استقرار تأسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت . در پستهای مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد، تهیه و نصب و نگهداری کلیه تأسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل (به استثناء وسایل اندازه گیری که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می شود) برعهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان برعهده شرکت خواهد بود.

4-68- هزینه زمین

در مورد افرادی که زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بندهای ۱-۲-۶۷-۴ و ۱-۳-۶۷-۴ و ۱-۴-۶۷-۴ و ۱-۵-۶۷-۴ زمین جهت پست واگذار می نمایند ، شرکت مکلف است قیمت عادلانه روز زمین پست را بر اساس این آئین نامه پرداخت کند .



شماره سند: ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر: ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	

اگر فردی که زمین او تصرف شده و یا برای احداث پست واگذار گردید و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات بالای پست استفاده نماید باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و سپس براساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید. شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات بالای پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود.

69-4- تأمین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری

در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محدوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تأمین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد (به طوریکه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور برعهده متقاضی (متقاضیان) است و اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تأمین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آئین نامه، پرداخت خواهند نمود.

70-4- تأمین برق واحدهای مسکونی، تجاری، عمومی واقع در پاساژها، بلوکها و مجموعه‌های ساختمانی واقع در سطح محصور

این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تأمین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای مسکونی، تجاری، عمومی یا پاساژها و بلوکهای ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهای این مجموعه ها یک متقاضی یا مشترک محسوب می گردد و تأمین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول «هزینه های برقراری انشعاب برق» عیناً مشابه سایر متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضای برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.

۱- این گونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به ۵۰۰ کیلووات در مورد متقاضیان خانگی و تجاری و به ۲۵۰ کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکاً درخواست تأمین برق نمایند.

۲- نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهای ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب (بانظر شرکت) متمرکز باشد.

۳- در مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر یک از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد.



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

۴- در مورد زمین برای پست توزیع ، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوک ساختمانی یا پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند ۶۷-۴ مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد .

4-71- قراردادهای از دو مگاوات تا 15 مگاوات

شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقد شده با قدرت ۲ مگاوات و بیشتر (یا افزایش قدرتی که دیمانند نهایی مشترک به بیش از ۲ مگاوات برسد) را به سازمان توائیر ارسال نماید .

4-72- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا

نظر به اینکه واگذاری انشعابهایی که دیمانند نهایی مشترک را به بیش از ۱۵ مگاوات برسانند و همچنین انشعابهایی روی خطوط با ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت و به بالا نیاز به بررسی وضعیت تولید و شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است ، برآورد هزینه تامین برق برای موارد مذکور باید توسط سازمان توائیر انجام گیرد و بر اساس آن ، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید .

فصل چهارم : انشعاب آزاد

4-73- شرایط واگذاری انشعاب آزاد

۱-۷۳-۴- شرایط واگذاری انشعاب آزاد (به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد . انجام عملیات نیرورسانی و احداث و تجهیز پست در صورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری بر عهده متقاضی و یا متقاضیان است . در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای ۲ ، ۳ و ۴ جدول شماره دو ، برحسب مورد اقدام نمایند از انجام عملیات نیرورسانی و احداث و تجهیز پست و تهیه وسایل اندازه گیری معاف می باشند .

۲-۷۳-۴- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از ۳۰ کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت (آبونمان) پرداخت نمایند .

4-74- چگونگی برقراری انشعاب آزاد



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرورسانی را با رعایت بند ۲-۶۵-۴ انجام می دهد . ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب ، وسایل به کار رفته در عملیات نیرورسانی (یا در صورت توافق طرفین ، بهای آن پس از کسر استهلاك) به متقاضی مسترد خواهد شد .

4-75- ودیعه انشعاب آزاد

متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی را با نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هرگونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند . این ودیعه از بهای برق دو دوره بیشتر نخواهد بود .

فصل پنجم : موارد متفرقه

4-76- هزینه های متفرقه

۱-۷۶-۴- هزینه های متفرقه که عبارتند از : هزینه های خدماتی که شرکت جهت تأمین برق متقاضی یا مشترک انجام می دهد مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری ، آزمایش وسایل اندازه گیری ، هزینه خدمات قطع و وصل ، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی ، می باید طی جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و از مشترک (متقاضی) اخذ گردد . سقف هزینه های مزبور مطابق جدول هزینه های متفرقه خواهد بود که در بند ۷۹-۴ مشخص شده است .

۲-۷۶-۴- هزینه آزمایش وسایل اندازه گیری در صورتی دریافت می شود که ادعای مشترک مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم باشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تأیید شود . مشترک می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش ، هزینه نصب مجدد وسایل اندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید .

فصل ششم : هزینه های برقراری انشعاب برق

4-78- هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت تا 30 کیلووات

جدول شماره یک :

هزینه ها به ازاء هر انشعاب ۲۵ آمپر تکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع)



شماره سند: ۱	امور مشترکین
تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰	
شماره تجدید نظر: ۳	آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	

مناطق مشمول	هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ریال) 1	دستگاه اندازه گیری + سرشکن نیروسانی + قدرالسهم زمین (ریال) 2	جمع کل
شهرستان تهران و کرج (کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده)	۷۵۷۶۷۰	۲۱۷۰۵۳۰	۲۹۲۸۲۰۰
محدوده خدمات شهری مشهد - اصفهان - تبریز - شیراز	۷۵۷۶۷۰	۱۹۰۴۳۳۰	۲۶۶۲۰۰۰
محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور	۷۵۷۶۷۰	۱۲۳۸۸۳۰	۱۹۹۶۵۰۰
متقاضیان خانگی روستایی تا ۲۵ آمپر تکفاز درفاصله کمتر از ۲۰۰ متر از شبکه فشار ضعیف	۷۵۷۶۷۰	* معاف	۷۵۷۶۷۰
سایر متقاضیان	خطوط موجود نمی باشد	۴۳۹۳۳۰	۱۱۹۶۹۰۰
	خط موجود است	۱۲۳۸۸۳۰	۱۹۹۶۵۰۰

* متقاضیان خانگی روستایی تا ۲۵ آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد و متقاضیانی که درفاصله بیش از ۲۰۰ متر بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه درفاصله مازاد بر ۲۰۰ متر اقدام نمایند متقاضیان با قدرت بیشتر از ۲۵ آمپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد .

۱-۷۸-۴- هزینه برقراری انشعابات متقاضیان ۲۵ آمپر تکفاز مطابق جدول شماره یک خواهد بود و هزینه اشتراکهای با سایر آمپراژها متناسب با میزان آمپر درخواستی نسبت به ارقام فوق محاسبه می شود .

۲-۷۸-۴- مراکز مخابراتی ، دفاتر پستی و خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی که فاصله آنها از شبکه فشار ضعیف کمتر از ۲۰۰ متر باشد در سال ۱۳۸۳ از پرداخت مبالغ مذکور در ستون دوم (به استثناء وسایل اندازه گیری) معاف هستند .

۳-۷۸-۴- واگذاری انشعاب ۱۵ آمپر خانگی برای مناطق روستایی مجاز و هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق در این موارد برابر ۴۵۴۶۰۰ ریال خواهد بود . متقاضیان خانگی روستایی از پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری معاف می باشند و سایر متقاضیان روستایی ملزم به پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری همانند متقاضیان خارج از محدوده خدمات شهری خواهند بود .

۴-۷۸-۴- در خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق به تشخیص شرکت از شبکه (خط) موجود مقدور باشد مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد و در صورتی که به تشخیص شرکت تامین برق از شبکه موجود مقدور نباشد احداث تأسیسات مورد نیاز توسط متقاضی انجام می گیرد و متقاضی مذکور از پرداخت هزینه های سرشکن نیروسانی و قدرالسهم زمین معاف بوده و فقط هزینه وسایل اندازه گیری را پرداخت می نماید .



امور مشترکین

آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

شماره سند : ۱
تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰
شماره تجدید نظر : ۳
تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶

۵-۷۸-۴- هزینه وسایل اندازه گیری و متعلقات برای مشترکین تکفاز تا ۲۵ آمپر ۴۳۹۲۳۰ ریال و تکفاز بیش از ۲۵ آمپر ۵۴۴۵۰۰ ریال و سه فاز غیر دیماندی ۸۷۸۴۶۰ ریال می باشد .
هزینه نصب وسایل اندازه گیری چند زمانه برای مشترکین موجود و تفاوت هزینه وسایل اندازه گیری چند تعرفه جهت نصب برای مشترکین جدید به عهده شرکتهای برق منطقه ای می باشد .
۶-۷۸-۴- شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی بجز آنچه در این آئین نامه پیش بینی شده است نمی باشد .
۷-۷۸-۴- متقاضیان برق با توجه به بند ۶۷-۴ این آیین نامه می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن را مطابق بند ۶۸-۴ دریافت نمایند . برای محاسبه ضرورت واگذاری زمین توسط متقاضیان ضریب همزمانی انشعابات درخواستی ۵۰ درصد در نظر گرفته می شود که با نظر هیأت مدیره شرکت تا ۲۰+ درصد (۴۰ تا ۶۰ درصد) میتواند تغییر یابد . هیئت مدیره شرکت میتواند مستند به گزارش کارشناسی مناطق دارای ضریب همزمانی بالا را معین و متوسط ضریب همزمانی را حداکثر تا ۷۰ درصد برای آن مناطق افزایش دهد .

4-79- هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر

جدول شماره دو :

متقاضیان برق با کاربری غیر کشاورزی

ارقام : ریال به ازاء هر کیلووات

ردیف	قدرت درخواستی	ولتاژ و تحویلی	محدوده شهری	مسئول احداث خط و پست *	ستون 1 هزینه های عمومی برقراری انشعاب	ستون 2 نیروسانی + قدرالسهم زمین	ستون 3 سهم تجهیزات پست
۱	$30 \leq D < 250$	ثانویه	داخل	شرکت	۴۳۹۲۳۰	۴۳۹۲۳۰	-
۲			خارج	شرکت	۴۳۹۲۳۰	۴۳۹۲۳۰	-
۳		اولیه	داخل وخارج	متقاضی	۴۳۹۲۳۰	-	-
۴				متقاضی	۴۳۹۲۳۰	-	-
۵	$D \geq 250$	ثانویه	داخل	شرکت	$34/40 \times D + 439230$	۴۳۹۲۳۰	$363 \times D + 110110$
۶			خارج	شرکت	$34/40 \times D + 439230$	۴۳۹۲۳۰	$363 \times D + 110110$
۷		اولیه	داخل وخارج	متقاضی	$34/40 \times D + 439230$	-	-
۸				متقاضی	$34/40 \times D + 439230$	-	-
۹	$30 \leq D < 250$	ثانویه	داخل	شرکت	۲۵۰۴۰۰	۴۳۹۲۳۰	-
۱۰			خارج	شرکت	۲۵۰۴۰۰	۴۳۹۲۳۰	-
۱۱		اولیه	داخل وخارج	متقاضی	۲۵۰۴۰۰	-	-
۱۲				متقاضی	۲۵۰۴۰۰	-	-
۱۳	$D \geq 250$	ثانویه	داخل	شرکت	۳۰۳۱۰۰	۴۳۹۲۳۰	$363 \times D + 110110$
۱۴			خارج	شرکت	۳۰۳۱۰۰	۴۳۹۲۳۰	$363 \times D + 110110$
۱۵		اولیه	داخل وخارج	متقاضی	۳۰۳۱۰۰	-	-
۱۶				متقاضی	۳۰۳۱۰۰	-	-



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۲۶/۵/۷۹	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

- تهیه وسایل اندازه گیری در کلیه حالتها به عهده متقاضی می باشد .

- D معرف قدرت قراردادی متقاضی می باشد .

* در کلیه حالت هایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد ، شرکت میتواند از شبکه موجود و یا در صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تامین نماید و میزان هزینه های اعلام شده یکسان خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت باتوجه به هزینه های متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ دریافتی ستون سوم (سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلووات) را تعیین می نماید .

۱-۷۹-۴- هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر باتوجه به قدرت درخواستی مطابق جدول شماره ۲ بوده لیکن هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون یک) هیچگاه از ۱۱۹۷۹۰۰ ریال به ازای هر کیلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.

۲-۷۹-۴- از هیچیک از متقاضیان برق علاوه بر قدرالسهم زمین پست (در ستون دوم هزینه مربوط به قدرالسهم زمین محاسبه شده است) وجهی بابت زمین دریافت نخواهد شد و متقاضیان تنها با توجه به بند ۶۷-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن را طبق بند ۶۸-۴ دریافت نمایند .

۳-۷۹-۴- شرکتها حتی در مواقعی که هزینه های نیرورسانی و تجهیز پستهای برق در داخل محدوده شهری بیش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاری عملیات نیرورسانی و تجهیز پستهای برق بر عهده متقاضیان و یا دریافت مبالغ اضافی نمی باشند . در جدول فوق کلیه هزینه توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه منظور شده است .

۴-۷۹-۴- در خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق از شبکه (خط) موجود مقدور باشد مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد ، و در صورتی که به تشخیص شرکت تامین برق از شبکه (خط) موجود مقدور نباشد احداث تاسیسات مورد نیاز بعهد متقاضی است .

متقاضی مذکور با احداث این تاسیسات از پرداخت هزینه های سرشکن نیرورسانی و قدرالسهم زمین(ستون دوم) و سهم تجهیزات پست(ستون سوم) معاف می باشد .

۵-۷۹-۴- سهم تجهیزات پست برای متقاضیان ۷ مگاوات و بالاتر در صورتی که تغذیه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر کیلووات به شرح زیر محاسبه می شود .

$$\text{سهم تجهیزات پست به ازاء هر کیلووات} = ۴۳۹۲۳۰ + ۲۹/۲۸ \times \text{کیلووات قدرت}$$

هیئت مدیره شرکت باتوجه به هزینه های متعارف احداث پست فوق توزیع و انتقال حداکثر سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلووات را معین می نماید .



شماره سند: ۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر: ۳ تاریخ تجدید نظر: ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق	

۶-۷۹-۴- شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آئین نامه پیش بینی شده است نمی باشد .

۷-۷۹-۴- هر فیدر خط باتوجه به مشخصات فنی تجهیزات دارای ظرفیت مشخص است ، سرشکن هزینه فیدر خط در سال جاری در هزینه های عمومی برقراری انشعاب ملحوظ شده است و مادام که ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط به متقاضی با قدرت درخواستی وی تطابق داشته باشد از بابت فیدر خط هزینه های از متقاضی دریافت نخواهد شد . لیکن اگر به دلایل ذیل ، ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط به متقاضی بیش از قدرت درخواستی متقاضی باشد متقاضی می باید متناسباً هزینه های تخصیص ظرفیت بیشتر فیدر را پرداخت نماید :

۱- متقاضی خود خواهان تخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد و شرکت امکانات فنی داشته باشد (به عنوان مثال متقاضی خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد)

۲- بنا به دلایل فنی و براساس گزارشهای مهندسی و مطالعه شبکه تامین برق متقاضی به طور متعارف مستلزم تخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد (برای مثال به دلیل فاصله متقاضی از شبکه امکان تغذیه به سایر مشترکین از فیدر تخصیص یافته به متقاضی ممکن نباشد)

چنانچه شرکت از متقاضی به دلایل فوق هزینه تخصیص ظرفیت مازاد فیدر خط را دریافت نماید در این صورت مجاز نخواهد بود ظرفیت تخصیص یافته را به متقاضی دیگری واگذار نماید .

تعیین ظرفیت و هزینه فیدر به عهده هیئت مدیره شرکت خواهد بود . مشترکینی که دارای فیدر اختصاصی می باشند در صورت درخواست افزایش قدرت تا تکمیل ظرفیت فیدر از پرداخت هزینه آن معاف می باشند . چون در سال ۱۳۸۳ هزینه فیدر و میزان افزایش هزینه های عمومی برقراری انشعاب جهت افزایش اینگونه مشترکین را با تأیید هیئت مدیره خواهند نمود .

4-80- انشعابات موضوع ماده 2-16-4

مشترکین/ متقاضیان غیر کشاورزی که مایل به انعقاد قراردادهای ۲۰ ساعته بهره برداری از انشعاب می باشند هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون اول جدول های شماره ۲ او ماده ۴-۷۸ و ۴-۷۹) ربا ضریب پرداخت خواهد نمود .

4-81- جدول هزینه های متفرقه

جدول شماره سه :

ارقام به ریال

شرح خدمات			
30 کیلووات و بیشتر	25 آمپر سه فاز و کمتر	سه فاز	تکفاز
فشار قوی	فشار ضعیف		



شماره سند : ۱ تاریخ صدور : ۱۳۷۵/۶/۱۰ شماره تجدید نظر : ۳ تاریخ تجدید نظر : ۷۹/۵/۲۶	امور مشترکین آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
---	---

تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری	۴۳۹۲۰	۱۰۹۸۱۰	۲۹۲۸۲۰	برآورد شرکت
آزمایش وسایل اندازه گیری	۱۴۶۴۰	۲۹۲۸۰	۵۱۲۴۵	۷۳۲۰۵
خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل	۱۴۶۴۰	۲۹۲۸۰	۵۱۲۴۵	۷۳۲۰۵
صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی	۱۴۶۵	۱۴۶۵	۲۹۳۰	۲۹۳۰
ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۲۱۹۶۰	۲۱۹۶۰
قرائن وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب به درخواست مشترک خارج از برنامه عادی	۱۴۶۵	۱۴۶۵	۴۳۹۲۵	۴۳۹۲۵
تغییر نام	۱۴۶۴۰	۲۹۲۸۰	۵۱۲۴۵	+۷۳۲۰۵